

**MULTISPORT PRO Serie Lesbarkeit 110 m**  
BASKETBALL - HANDBALL - VOLLEYBALL - TENNIS - TISCHTENNIS - BADMINTON - FUSSBALL  
HOCKEY (Rink/Inline/Eis) - FLOORBALL - NETBALL - BOXEN - FREIMODUS

## 452MB3123-12



(Bild unverbindlich)



## Lieferumfang

- 1 Anzeigetafel aus 4 Modulen
- 2 Bedienpult (Android kompatibel), 1 Timer-Pult
- 2 Transportkoffer zur Aufbewahrung der Pulte
- 3 Netzkabeln
- Montage- und Bedienungsanleitung
- (Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten)



## Technische Beschreibung

<b>Anwendungsbereich:</b>	Innen	
<b>Steuerung:</b>	Funk (863-870 MHz)	
<b>Ableseentfernung:</b>	110m, Sichtwinkel >160°	
<b>Abmessungen:</b>	3600 x 2000 x 90mm	
<b>Gewicht:</b>	116 kg	
<b>Stromversorgung:</b>	100-240 V / 50-60Hz	<b>Leistungsverbrauch:</b> 462 VA (max)
<b>Frontseite:</b>	aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)	
<b>Integrierte Hupe:</b>	120dB auf 1m	
<b>Netzkabel (geliefert):</b>	25 m – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm <sup>2</sup>	

## Anzeigefunktionen

### Hauptmodul

<b>Spielstand:</b>	2 x 3-stellig, rot (Ziffernhöhe 25 cm), von 0 - 199
<b>Spielperiode:</b>	1-stellig, grün (20 cm), von 1 – 4 + „O“ (overtime)
<b>Ballbesitz:</b>	2 Pfeile, rot
<b>Spielzeit/Pausenzeit:</b>	4-stellig, weiß (25 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte
<b>Mannschaftsnamen:</b>	20 alphanumerische Zeichen, gelb (12 cm)
<b>LED-Laufschrift (Sponsor/Information):</b>	1000 Schriftzeichen
<b>Mannschaftsfouls:</b>	2 x 1-stellig, gelb (20 cm) + rotes Quadrat = 5. Foul im Basketball
<b>Anzahl Auszeit:</b>	2 x 3 grüne Leuchtpunkte
<b>Uhrzeit:</b>	außerhalb des Spielbetriebes



### Unteres Modul

<b>Timer Strafzeit (HB) / Timer Auszeit (BB) oder Satz-Ergebnis Gäste (VB):</b>	6 x 3-stellig, rot (16 cm)
<b>Bestrafte Spieler-Nr. (HB) oder Satz-Ergebnis Heim (VB):</b>	6 x 2-stellig, gelb (16 cm)

### Seitenmodule

<b>Spielernummern:</b>	2-stellig gelb (9 cm), programmierbar für 12 Spieler
<b>Individuelle Spielerfehler:</b>	5 Leuchtpunkte, 4 gelb + 1 rot
<b>Individuelle Spielerpunkte:</b>	2-stellig rot (9 cm), für 12 Spieler

## Bedienpulte

<b>1 Hauptbedienpult:</b>	340 x 175 x 60 mm, mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm
<b>1 Timer-Pult:</b>	145 x 150 x 40 mm, für Zeitmessung, Auszeit, Signalhorn (verdoppelt)
<b>PC-Tastatur:</b>	Eingabe der Mannschaftsnamen + Fließtext
<b>Akku:</b>	NIMH 5x1,2V 1300 mAh
<b>1 Ladegerät:</b>	funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max. 16 Std.)
<b>Verbindungstechnik:</b>	DIN zwischen den Bedienpulten
<b>Programm:</b>	14 Sportarten + « Frei Modus » für Randsportarten wie Ringen, Pelota, ...
<b>Mehrsprachiges Programm</b>	

**Stramatel Multisport APP:** Möglichkeit die Hauptfunktionen der Anzeigetafel auf einem Smartphone oder Tablet zu bedienen und Sportergebnisse zu teilen (kostenlose APP auf Google Play)



## Optionen

<b>DCF oder GPS-Empfänger:</b>	Radio-Synchronisierung der Uhrzeit für zusätzliche Kabelübertragung
<b>Kabelset:</b>	für zusätzliche Kabelübertragung
<b>24-Sek-Anzeigen:</b>	Angriffszeit, mit oder ohne Anzeige der Hauptspielzeit
<b>LED Strips:</b>	Leuchtumfassung der Basketballanlage (FIBA Anforderung)
<b>MPA:</b>	Ballbesitzanzeige (FIBA Level 1)
<b>TV-Interface (RS 485):</b>	Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV-System
<b>Sound Interface:</b>	Tonverstärkung der Hupe, Schnittstelle mit der Beschallung der Halle
<b>SL Stream Box:</b>	Schnittstelle zum Einblenden der Spieldaten per Live-Stream auf Social Medias
<b>Befestigungsrahmen:</b>	für Wandmontage oder aufgehängt